

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/zasilacz-awaryjny-do-systemow-w-tym-co-500w-czysty-sinus-ups-p-360.html>



Zasilacz awaryjny do systemów - w tym CO 500W CZYSTY SINUS!!! UPS

Cena	1 190,00 zł
Numer katalogowy	INW12-500UPS
Producent	INNY

Opis produktu

Zasilacz - Inwerter **INV12-0,5kW** (funkcja UPS) z czystą sinusoidą wyjściową to idealne rozwiązanie do zasilania pomp ciepła CO. Wyposażony w 5A ładowarkę, przystosowany do podłączenia różnego typu akumulatorów o pojemności do 120Ah. Ze względu na wysoką jakość wykonania, urządzenie doskonale nadaje się do zasilania awaryjnego systemów komputerowych, w tym serwerowych.

Polecamy! - to pierwsze tego typu profesjonalne urządzenie na rynku z czystym sinusem w tak niskiej cenie!!! moc 500W pozwala na zasilanie wszystkich urządzeń grzewczych i sterowników nawet w bardzo rozbudowanych układach z kominkiem i systemem solarnym.

Zastosowanie : Systemy grzewcze CO, kotły w tym z rozbudowaną elektroniką, kominki z płaszczem wodnym itd... ze względu na czysty sinus na wyjściu współpracuje doskonale z pompami CO i innymi urządzeniami indukcyjnymi takimi jak lodówki, wentylatory itp...

Wszelkiego rodzaju niskonapięciowe systemy stałoprądowe wspomagane akumulatorami

INV12-500W to połączenie typowego INWTERA z zasilaczem UPS - dokładnie to inwerter z układem BYPASS w funkcji UPSa.

Włącznik na panelu czołowym włącza i wyłącza sam inwerter i jeżeli jest sieć zasilająca to przy wyłączonym inwerterze napięcie z wejścia przepuszczone jest na wyjście (bez możliwości automatycznego załączenia inwertera po zaniku zasilania) oraz doładowywany jest podłączony zewnętrzny akumulator - wyświetlacz w tym trybie pracy na bypassie jest tylko podświetlony. Jeśli włącznik na panelu czołowym jest włączony urządzenie realizuje funkcje typowego zasilacza awaryjnego czy też UPS-a. Urządzenie posiada wbudowaną ładowarkę 5A!

MODEL	INV12-300	INV24-1k	INV48-2k
	W / INV12-0,5 kW	W	W / INV96-4k W
Moc [W]	300/500	1000	2000/4000
Panel	LCD	LCD	LCD
Napięcie wejściowe [V]		180 - 260	
Częstotliwość wejściowa [Hz]	45 - 64, przy pracy z siecią	częstotliwość wyjściowa odpowiada częstotliwości wejściowej	
Napięcie wyjściowe z bat.[V]		230 +/- 10%	
O częstotliwości [Hz]		50	
Znamionowe napięcie akumulatorów [V]	12	24	48/96
Sygnal wyjściowy	Czysta sinusoida, THD< 4% przy pełnym obciążeniu		
Czas przełączenia		<10 ms	
Zalecana pojemność akumulatora [Ah]	20 - 120	2x 20 - 150	4x 20 - 150

	8x 20 - 150		
Ochrona	Przepięcie, napięcie za niskie, napięcie za wysokie, niski stan baterii, zwarcie na wyjściu		
Przeciążenie	100-120% 30 s, >120% 100 ms		
Temperatura otoczenia [C]	0 - 40		
Wilgotność powietrza	20 - 90 %		
Wymiary WxDxH [mm]	115x380x1	145x410x2	195x460x3
	65	15	30
Masa [kg]	9	14,5	28/40
ZAPRASZAMY			